NEXT COMPANY

CASPIAN M2 INT AMP - ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ROKSAN



Hi-Fi Choice GROUPTEST WINNER
hi-finews HIGHLY COMMENDED
HiFi Pig RECOMMENDED
★★★★★ WHAT HI-FI?
WHAT HI-FI? SOUND AND VISION AWARDS 2010 BEST Amplifier £1000-£2000

Black Silver

ОПИСАНИЕ

Интегральный усилитель Roksan Caspian M2 справляется даже с самыми деликатными и капризными музыкальными эпизодами, его управляемость - это признанный шедевр электроники. Воспроизведение деталей гармонично и эмоционально насыщенно, что отсылает к всемирно признанному предусилителю Roksan L1.5.
Интегральный усилитель M2 - возможно, это один из самых дерзких Hi-Fi компонентов от Roksan на сегодняшний день.

- Новая, современная эстетика, существующая вне времени
- Корпус из нержавеющей стали
- Высококачественный входной фильтр для основных каналов
- Пульт дистанционного управления полной функциональности системы Roksan LCD (RMX-108)
- 85 Вт/канал на 8Ω,125 Вт/канал на 4Ω
- Обновленные выходные схемы защиты с высоким токовым реле
- Пять входов для источников сигнала, плюс вход и выход на кассетную деку
- Симметричный XLR вход
- Отдельная плата блока питания предусилителя
- Вентилируемый теплоотвод с термическим контролем
- Усовершенствованные компоненты и схемы
- Моторизованное регулирование громкости звука со светодиодным индикатором уровня
- Функция подавления звука на -20 дБ
- 2 выхода на предусилитель
- Вход на усилитель мощности
- Невероятно низкий уровень шумов 350 ВА, низкий уровень потерь тороидального трансформатора
- Невероятно низкий уровень шумов 60 ВА, низкий уровень потерь тороидального трансформатора для блока питания предусилителя
- Защита от короткого замыкания
- Обнаружение неисправности или отказа блока питания
- Предварительная диагностика сетевого питания
- Позолоченные клеммы входов RCA и XLR и клеммы акустической системы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность усилителя	85 Вт, в 8 Ом, оба канала управляемы 125 Вт, в 4 Ом, оба канала управляемы
Входы	5 источников и Tape, позолоченные RCA CD вход с возможностью подключения к симметричному позолоченному XLR
Выходы	RCA на акустические системы, левый и правый, tape и 2xRCA на предусилитель
Диапазон частот	-3 дБ, <1 Гц – 90 кГц
Входное сопротивление	47 кОм
Чувствительность	На входах: Контур 240 мВ
Выходное напряжение	240 мВ (ленточный носитель) 700 мВ (предусилитель)
Коэффициент затухания	160 (8 Ом)
Коэффициент усиления	40 дБ Повсеместно (Предусилитель и усилитель мощности) 9.3 дБ Предусилитель 30.7 дБ Усилитель мощности
Коэффициент нелинейных искажений	0.002% 1 кГц, 0.015% 20 кГц 10 Вт - 8 Ом 0.0025% 1 кГц, 0.03% 20 кГц 50 Вт - 8 Ом
Соотношение сигнал/шум	108 дБа (500 мВ) 85 дБа (1 Вт, 8 Ом)
Параметры электросети	220 В – 240 В 50 Гц / 60 Гц
Трансформатор питания	350 ВА тороидальный трансформатор с исключительно низким уровнем шумов 60 ВА тороидальный трансформатор с исключительно низким уровнем шумов на предусилитель 5 регулируемых шин питания
Потребляемая мощность	< 230 Вт
Размер	432 x 330 x 70 мм (Ш x Г x В) 432 x 330 x 80 (включая ножки)
Вес	13 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ





