NEXT COMPANY

PRIME CHORD



Black Silver

ОПИСАНИЕ

Предусилитель Chordette Prime – центр управления системой Chordette или другой Hi-Fi системой. К Prime можно подключать до четырех аналоговых источников, а также персональный компьютер через порт USB. Вход USB позволяет не только воспроизводить музыку, но и записывать прямо на компьютер аудиосигналы любого из подключенных аналоговых источников. При воспроизведении через USB через оптический выход TosLink можно осуществлять мониторинг записи либо направить с него цифровой сигнал на другой ЦАП или другую AV-систему.

Prime оснащен четким, легко читаемым вакуумным флюоресцентным дисплеем и может управляться вручную или при помощи пульта ДУ – то есть обеспечивает все функции и характеристики, свойственные "большим" предусилителям Chord, соответствуя при этом по размеру устройствам серии Chordette.

Корпус Prime, как и всех устройств серии Chordette, выточен из алюминия. Несмотря на малый размер предусилителя, Prime являет собой бескомпромиссную конструкцию с прекрасными акустическими характеристиками, сверхнизким уровнем шума и стильным дизайном.

Особенности
Подключение четырех аналоговых источников сигнала
USB вход
Оптический выход TosLink

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы	Небалансные: 4 пары позолоченных разъемов RCA, USB: коэффициент нелинейных искажений 0,006%, частота дискретизации 44/48 кГц, совместим с USB 2.0
Выходы	1 пара позолоченных разъемов RCA, 1 оптический TosLink, 1 выход для управляющего сигнала Chordette
Соотношение сигнал/шум	-93 дБ на всех входах
Диапазон частот	2,5 Гц - 200 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	0,002% 20 Гц – 20 кГц
Разделение каналов	10 Гц 90 дБ, 1 кГц 90 дБ, 10 кГц 90 дБ, 20 кГц 85 дБ
Баланс каналов	0,01 дБ
Входное сопротивление	47 кОм
Выходное сопротивление	100 Ом, с защитой от коротких замыканий
Максимальное входное напряжение	5 В RMS
Максимальное выходное напряжение	7,5 В RMS
Размер	160 x 70 x 40 мм (Ш x В x Г)
Вес	0,4 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



