NEXT COMPANY

K3 INT AMP ROKSAN





Anthracite Opium Charcoal

ОПИСАНИЕ

Благодаря новому элегантному дизайну и возможности подключения по aptX Bluetooth, интегральный усилитель Roksan серии K3 удовлетворит запросы самых взыскательных аудиофилов. Мощный бас, превосходная музыкальная сцена и тщательное воспроизведение малейших деталей, возможность прослушивать аудиофайлы высокого разрешения, передавая сигнал на усилитель с любого устройства через Bluetooth, пять линейных входов и вход MM – все это может предложить новый интегральник от Roksan.

Основные моменты:

- Элегантный корпус новой конструкции с улучшенной системой вентиляции
- Улучшенное качество сборки - в процессе создания интегрального усилителя K3 в штаб-квартире Roksan и на фабрике компании в Лондоне были задействованы лучшие поставщики (например, передние панели сделаны на заказ в Германии)
- Улучшенная мощность и детальность
- Симметричная конструкция усилителя
- Высокачественный выходной сигнал
- Улучшенная подача электропитания
• Разделение главной секции электропитания и непосредственно секции усиления мощности
• Переключаемый bypass-вход
• Новые операционные усилители и схемотехника электропитания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы	5 линейных, 1 Moving Magnet, Bluetooth aptX, один Bypass
Входное сопротивление	47 кОм
Чувствительность	линейных входов: 440мВ @ 140Вт/8 Ом
Выходы	1 на акустику, 1 на предусилитель, 1 на наушники
Выходная мощность	> 140 Вт на 8 Ом, > 220 Вт на 4 Ом
Электропитание	550VA Высококачественный торроидальный трансформатор с низким уровнем искажений, 5 регулируемых шин питания
Частотный диапазон	(-3 дБ), <3 Гц – >100 кГц
Коэффициент усиления	37.5 дБ (75x)
Коэффициент нелинейных искажений	<0.005% 1 кГц – 14 Вт @ 8 Ом
Соотношение сигнал/шум	линейное: >90 дБ
Размер	432 x 380 x 90 мм (Ш x Г x В)
Вес	14 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

